

例) STMicro ST27C2001 を選択します。

STMicro ST27C2001 へ3つのモトローラ形式のファイルをバッファへ載せます。

1) Menu → OPTIONS/GENERAL OPTIONS/HEX FILE OPTIONS で

HEX FILE OPTION で下記のようにそれぞれ NO, Manual, value: 00000000h にチェックを入れます。

Erase buffer before loading: NO

Negative offset for loading: Manual, value: 00000000h

2) Load アイコンをクリックしますと Load file のダイアログが出ます。

Automatic file format recognition のチェックははずします。

Motorola を指定

Swap bytes のチェックははずします。

Buffer offset loading のチェックははずします。

Erase buffer before loading [Erase value FF h] のチェックははずします。

これで、開く（ダウンロードする）ファイル形式も Mot を指定の上、次の順番でファイルを開きます。

pfs_s50_show_0.mot ファイルを開きます（ダウンロードします）と 0-FFFF

pfs_s50_show_1.mot ファイルを開きます（ダウンロードします）と 10000-1FFFF

pfs_s50_show_2.mot ファイルを開きます（ダウンロードします）と 20000-2DCE1







